


集計方式の設定【集計印字①の場合】

1 集計方式の設定【集計印字①の場合】の設定を行います

- ・[④社員] (出) ボタンを押すと、社員に設定されます。
- ・[⑤時間帯パート+社員] (退) ボタンを押すと、時間帯パート+社員に設定されます。
- ・[⑥フリーパート+社員] (外) ボタンを押すと、フリーパート+社員に設定されます。

例：[⑤時間帯パート+社員]に設定した場合



2 [次へ] (徹) ボタンを押します

- ・「1日の時間数印字／累計時間数印字」の設定に進みます。

3 設定を終了する場合はさらに(徹)ボタンを2回押します


- ・設定カードが排出され、現在時刻を表示します。

集計方式の設定【集計印字②の場合】

1 集計方式の設定【集計印字②の場合】の設定を行います

- ・[⑦社員] (出) ボタンを押すと、社員+集計印字なしに設定されます。
- ・[⑧時間帯パート] (退) ボタンを押すと、時間帯パート+集計印字なしに設定されま
す。
- ・[⑨フリーパート] (外) ボタンを押すと、フリーパート+集計印字なしに設定されま
す。

例：[⑧時間帯パート]に設定した場合



2 [次へ] (徹) ボタンを押します

- ・「1日の時間数印字／累計時間数印字」の設定に進みます。

3 設定を終了する場合はさらに(徹)ボタンを2回押します

- ・設定カードが排出され、現在時刻を表示します。